

Solutions intégrées de contrôle d'accès

BC615PROX

Le **BC 615 PROX** est constitué d'un lecteur de proximité autonome sous boîtier métallique élégant de grande robustesse , dessiné pour s'intégrer facilement dans les différents types d'architecture intérieure ou extérieure. le lecteur BC615 PROX peut être encastré avec le boîtier BB4 . Il est équipé de témoins sonores et visuels indiquant l'état de la porte , ouverte , fermée , forcée , ouverte trop longtemps , etc..



Pourquoi choisir le **BC 615 PROX** ? :

- Système de contrôle d'accès autonome économique et robuste
- Evolution aisé vers le système centralisé ENTRO jusqu'à 512 portes
- Mise en œuvre simplifiée
- 1000 utilisateurs Badges et Codes ou Badges ou Code de Groupe
- 15 schémas horaires de 15 pages horaires
- Entrée pour bouton poussoir de sortie
- Entrée pour contact de contrôle de porte
- Sortie relais inverseur pour commande d'ouverture
- Anti vandale, IP54, Protection anti-effraction

Les accessoires :

réf : BB4 kit pour encastrément

réf : CR1 boîtier d'insertion pour système ENTRO

réf : IB961 Badge passif de proximité format Jeton porte clé

réf : IB968 Badge passif de proximité format carte numéroté



Fonctionnement du BC615 PROX:

Pour obtenir une autorisation d'accès , l'utilisateur doit présenter son badge ou taper son code sur le lecteur , pour peu que la plage horaire ainsi que son groupe d'accès soient correctes .

Les badges compatibles sont de type COTAG et offre une distance de lecture jusqu'à 10 cm .

Le BC615PROX existe aussi en version EM Electro-Marin . La référence devient dans ce cas BC615EM , compatible avec les badges équipés de puces EM .



BB4 :
accessoire
d'encastrement

Caractéristiques techniques du BC615 PROX:

Dimensions :

160mm x 110mm x 47mm

Température de fonctionnement :

- 35° à 50°C à 90% d'humidité relative

Environnement :

Intérieur ou extérieur IP54

Boîtier :

Métallique peinture zinguée

Fermeture :

Par serrure

Alimentation :

12 à 35V continu

Consommation :

120 m A

Capacité :

1000 utilisateurs Carte ou Code

Niveaux de sécurité :

Libre , Pas d'accès , accès par code , accès par carte , accès par carte + code

Niveaux d'accès :

les cartes peuvent être assignées à 15 horaires différents

Distance de lecture :

10 cm avec badge actif , 3 cm avec badge passif

Sortie relais :

commun , repos , travail , 2 ampères sous 30 V continu

Entrées :

Une entrée pour la gestion de bouton poussoir de commande de gâche .

Une entrée pour la gestion de position de la porte

Interface :

Sortie RS232 , pour imprimante , PC ou système .

Accessoire :

BB4 réf : 415YY001 Boîtier pour montage encastré

Face avant de finition : 255 mm x 145 mm

Boîtier de fond : 230 mm x 115 mm x 43 mm

BOSCH